

监理工作联系单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-LXD-003

致: 江苏宏昌建设集团有限公司（物隆源项目部）

事由:

关于春节前安全大检查事宜

内容:

春节前, 业主及我方监理人员将组织你方管理人员对所管辖施工现场进行全面、系统的安全大检查, 排查重大安全隐患, 重点检查施工用电、机械、材料堆放、高空作业等施工现场是否存在危险源。特此, 我方制定了相关管理规范, 务必严格遵守!

附: 《现场安全规范》

监理单位: 浙江浙东电力工程监理有限公司

总/专业监理工程师: 刘浩

日期: 2019年1月8日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

温州物隆源分布式光伏发电项目 现场安全规范

二〇一九年一月

常州正衡电力工程监理有限公司

温州物隆源分布式光伏发电项目施工现场安全规范

● 目的：

为保护员工及施工队人员在工作过程中的安全和健康，促进项目健康发展，提倡安全第一，预防为主原则，根据有关安全法规和规定，结合项目实际情况，特制定本制度。

● 适应范围：

适用于项目所有参与施工人员、管理人员、外部施工队人员。

● 一般安全规定：

- 1、现场施工人员必须严格遵守劳动纪律，不准擅自离开工作岗位。工作中不准嬉戏打闹，不准做与工作无关的事，严禁酒后上班。
- 2、注意施工环境，检查作业范围内有无危险地段、电气线路及其它障碍物；必要时派专人把守、看管。作业人员必须按规定穿戴、使用防护用品、用具。
- 3、禁止一切人员在危险或危险可能发生处休息。
- 4、工作前必须认真检查所使用的各种设备、附件、工具等，发现不安全因素时，应立即进行检修或更换，严禁使用不符合安全要求的设备和工具。
- 5、未经批准，严禁在施工用户内的非施工现场擅自游荡，参观。
- 6、发生事故或未遂事故时，要及时施救，并保护好现场，及时报告。
- 7、严禁在施工现场处表现出不友善的任何举措，更不允许相互谩骂，打架，斗殴，否则按公司相关规定进行严厉处罚。若遇施工人员一些不友善的举动，如有异议，可向公司提出申诉，协调处理。
- 8、注意施工现场临时用电用火安全管理，严格执行相关施工条例及用户要求。
- 9、必须要有专业电工来施工供电线路，供电电源连接并通电测试，严禁私自连接通电。
- 10、安装的设备所有独体部分，必须有单独接地连接，并最终汇合到柜内的供电电源接地端。
- 11、安装的设备供电端严格按照图纸标识连接，如有异议，咨询我公司相关技术人员，严禁私自做主。
- 12、设备安装施工用的物品、材料，听从负责人安排按指定地点堆放，工作场地及通道必须保持整洁畅通，物件堆放必须整齐、稳固。
- 13、在搬运运输时，务必轻抬轻放，防止贵重设备震动损坏。

● **施工用电安全：**

- 1、所有电气绝缘、电气检验工具，应妥善保管，严禁他用。
- 2、现场安装施工设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
- 3、电气线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。
- 4、有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。
- 5、设备安装期间，所有自动空气开关等有返回弹簧的开关，应将开关置于断开位置。
- 6、用电设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。
- 7、设备断电来装设接地线，应由二人进行，先接接地端，后接导体端，拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
- 8、用电设备接电，电缆两端如不在同一地点，另一端应有人看守或加锁。对设备、接线等检查无误，人员撤离后，方可通电。
- 9、用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定中的线路或设备。雷电时禁止测定线路绝缘。
- 10、电气设备所用保险丝（片）的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝（片）。
- 11、施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度应不低于 2.5 米。易燃、易爆场所，应用防爆灯具。
- 12、照明开关、灯口及插座等，应正确接入火线及零线，严禁无插头用线头直连接电等违章操作。

以上内容请严格遵守，如有触犯将按项目安全管理制度执行。